

Anleitung Austausch HGW Quickline TV-Box bei Yetnet

# Austausch Quickline TV-Box und Modem Neuinstallation

Telefonischer Kundendienst unter **062 544 44 44**

Montag bis Freitag: 07.30 bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 17.15 Uhr

online unter <https://quickline.ch/box-wechseln>



1. Entfernen Sie Ihre bestehende TV-Box inkl. Netzteil und HDMI-Kabel. Das TV-Kabel belassen Sie in der Dose zum Weiterverwenden.
2. Schliessen Sie Ihr neues Modem an das bestehende TV-Kabel an.
3. Schliessen Sie das neue weisse Netzteil am Modem an, schalten Sie es auf der Rückseite ein und warten Sie mind. 15 Minuten bis die beiden oberen, grünen LED's konstant aufleuchten und das Modem online ist. Verbinden Sie danach die vorhandenen Netzwerk-Kabel wieder mit dem Modem.
4. Schliessen Sie Ihre neue TV-Box mit dem beiliegenden schwarzen Kabel an die TV-Dose an. Falls Ihre Dose nur zwei Anschlüsse hat, können Sie den beiliegenden Adapter verwenden.
5. Verbinden Sie Ihre neue TV-Box mit Ihrem TV-Gerät und dem beiliegenden neuen HDMI-Kabel.
6. Verbinden Sie Ihre neue TV-Box mit dem beiliegenden grauen Netzwerkkabel und schliessen Sie es an einen der gelben Netzwerkanschlüsse an Ihrem Modem an.
7. Schliessen Sie das schwarze Netzteil an Ihre neue TV-Box an.
8. Schalten Sie die Box ein, wählen Sie den entsprechenden HDMI-Eingang am TV und folgen Sie dann den Anweisungen auf Ihrem TV-Bildschirm.
9. Optional haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich Ihr TV-Gerät oder einen Radio an der TV-Dose anzuschliessen.
10. Falls Sie noch ein Audio-Kabel an Ihrer bestehenden Quickline TV-Box angeschlossen haben, empfehlen wir Ihnen, dieses Kabel neu an Ihr TV-Gerät anzuschliessen.

